PATLITE®

ไฟสัญญาณ LR ซีรีส์

# ชิ้นส่วนเสริม
# คู่มือการแนะนำ

การติดตั้ง | การทำงาน







**หมายเหตุสำหรับลูกค้า** ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการซื้อสินค้า PATLITE ของเรา ● ขอให้ผู้รับเหมามืออาชีพทำการติดตั้งและเดินสายไฟ หากมีงานก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้อง ● ก่อนทำการติดตั้ง อ่านคู่มือนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้สินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างถูกต้อง ● **เยี่ยมชมโฮมเพจของเรา (http://www.patlite.co.th) และดาวน์โหลด "คู่มือการทำงานฉบับสมบูรณ์: LR" เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานและคุณลักษณะต่างๆ**
● หลังจากที่อ่านคู่มือนี้แล้ว หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสินค้า โปรดติดต่อสำนักงาน PATLITE ใกล้ที่สุดที่แสดงอยู่ในตอนท้ายของคู่มือนี้

**รุ่นที่เข้ากันได้** ไฟสัญญาณ LR ซีรีส์ , LA6-□□W□※ ※SZK-003 [W/U] เท่านั้น

**หมายเหตุ** 1. สินค้านี้เป็นรุ่นที่เข้ากันได้ที่ผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016
หากต้องการตรวจสอบตัวเลือกและรุ่นที่เข้ากันได้ล่าสุด โปรดเยี่ยมชมโฮมเพจของเรา
2. นอกเหนือจากคู่มือนี้แล้ว คุณต้องอ่านคู่มือการแนะนำที่มาพร้อมกับรุ่นที่เข้ากันได้ด้วย

## 1 รายชื่อ

(บน: ชื่อสินค้า ล่าง: รุ่น)

| ตัวยึดเสา | ตัวยึดเสา | ตัวยึดเสา | ตัวยึดมุมตัว L | ตัวยึดแบบปรับมุมได้ | ตัวยึดติดผนัง |
|---|---|---|---|---|---|
| SZP-001W | SZP-002U | SZP-003W | SZL-001 | SZQ-001W | SZK-001U |
|  อุปกรณ์เสริม : บรรจุภัณฑ์แบบกันน้ำ แหวนกันน้ำสวมเสา สกรูเกลียวปล่อยหัวกลมตัดเรียบ (2 ตัว) |  อุปกรณ์เสริม: แหวนกันน้ำสวมเสา สกรูเกลียวปล่อยหัวกลมตัดเรียบ (2 ตัว) |  อุปกรณ์เสริม: บรรจุภัณฑ์แบบกันน้ำ แหวนกันน้ำสวมเสา สกรูเกลียวปล่อยหัวกลมตัดเรียบ (2 ตัว) |  |  อุปกรณ์เสริม: แหวนกันน้ำสวมเสา สกรูเกลียวปล่อยหัวกลมตัดเรียบ (2 ตัว) |  อุปกรณ์เสริม: สกรูหัวหนอนหัวจมหกเหลี่ยม (2 ตัว) |
| **ตัวยึดติดผนัง** | **ตัวยึดติดผนัง** | **ตัวยึดติดตั้งโดยตรง** | **เสา N** | **เสา T** | |
| SZK-002 [W/U] | SZK-003 [W/U] | SZW-001W | POLE22- [0100/0300/0800] AN | POLE22- [0300/0500/1000] AT | |
|  |  |  |  อุปกรณ์เสริม: สกรูเกลียวปล่อยหัวกลมตัดเรียบ (2 ตัว) |  อุปกรณ์เสริม: น็อตหกเหลี่ยม (2 ตัว) แหวนรองแบน (2 ตัว) สกรูเกลียวปล่อยหัวกลมตัดเรียบ (2 ตัว) | |

## 2 วิธีติดตั้ง

**⚠ ข้อควรระวัง**
● ข้อกำหนดต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่เหมาะสม:
-ติดตั้งไฟสัญญาณในตำแหน่งที่ไม่มี**ความสั่นสะเทือนมากเกินไป** -ติดตั้งไฟสัญญาณบน**พื้นผิวที่มั่นคง**
-ติดตั้งไฟสัญญาณบน**พื้นผิวที่เรียบ**
● ติดตั้งไฟสัญญาณใน**ตำแหน่งตั้งตรง**
● หากจำเป็นต้องติดตั้งในบริเวณที่ขรุขระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องการให้กันน้ำ ให้ทาน้ำยากันซึมระหว่างตัวสินค้ากับพื้นผิวการติดตั้ง
● หากจำเป็นต้องใช้ IP65 ให้**ทาน้ำยากันซึม**บนสกรู น็อตและช่องออกของสายไฟ เมื่อทำการติดตั้งตัวยึดแต่ละตัวบนพื้นผิวการติดตั้ง


**1 การติดตั้งไฟสัญญาณ**
**※โปรดดู "คู่มือการทำงานฉบับสมบูรณ์: LR"**

**2 เจาะรูสำหรับการติดตั้งและการร้อยสายไฟสำหรับสินค้า**
**(ตรวจสอบรุ่น และดูเอกสารที่เหมาะสมหรือรูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง)**


**3 เดินสายไฟผ่านช่องร้อยสายไฟ**

**4 ยึดสินค้าให้แน่นด้วยโบลท์ น็อตและสกรู**
**(ต้องใช้โบลท์และน็อตที่มีจำหน่ายทั่วไปที่ไม่รวมอยู่ด้วย)**
**แรงบิดที่แนะนำ : M4 0.6 N·m | M5 1.4 N·m | M8·M10 12.2 N·m**


■ **SZP-001W** รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง
(หน่วย : มม.)





■ **SZP-002U** ・ **SZQ-001W** รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง
(หน่วย : มม.)




■ **SZP-003W** รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง
(หน่วย : มม.)





■ **POLE22-AT**
・**SZL-001**
รูปการติดตั้ง





※วิธีการติดตั้งเข้ากับขาแขวน
โปรดดู "คู่มือการใช้งานที่สมบูรณ์ : LR"


■ **SZK-001U** รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง
(หน่วย : มม.)




■ **SZW-001W** รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง
(หน่วย : มม.)




■ **SZK-002W/U** ・ **SZK-003W/U** รูปแสดงตำแหน่งการติดตั้ง
(หน่วย : มม.)




**(หมายเหตุ)** ・ขนาดและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง
・PATLITE และโลโก้ PATLITE เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PATLITE Corporation ของญี่ปุ่นและของแต่ละประเทศ


**PATLITE Corporation** G2G

PATLITE Corporation ※Head office ■http://www.patlite.com/
4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
PATLITE (U.S.A.) Corporation ■http://www.patlite.com/
PATLITE Europe GmbH ※Germany ■http://www.patlite.eu/
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD ■http://www.patlite.com/
PATLITE (CHINA) Corporation ■http://www.patlite.cn/
PATLITE KOREA CO., LTD. ■http://www.patlite.co.kr/
PATLITE TAIWAN CO., LTD. ■http://www.patlite.tw/
PATLITE (THAILAND) CO LTD ■http://www.patlite.co.th/



TH | 1612 A